

Mit den Zwischenringen 2118 GK. . .-3. lassen sich Zentralscheiben aus den Programmen Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI in das Programm Allwetter 44 integrieren. Dabei sollte die Farbzuordnung folgendermaßen erfolgen:

Programm	Farbe	Farb-Nr.	=>	Programm	Farbe	Farb-Nr.
Allwetter 44	weiß	-32		Busch-Duro 2000® SI	weiß	-212
Allwetter 44	alpinweiß	-34		Reflex SI	alpinweiß	-214
Allwetter 44	anthrazit	-35		Reflex SI	schwarz	-215
	(RAL 7021)				(RAL 9005)	

Es können nur Zentralscheiben adaptiert werden, bei denen evtl. vorhandene Einbaugeräte (Stecker, Buchsen u.ä.) oberflächenbündig mit den Zentralscheiben abschließen. Ansonsten schließen die Klappdeckel nicht richtig und der Wasserschutz (IP 44) wird nicht erreicht.

Busch-Duro 2000® SI/ Reflex SI Art.-Nr.	Bezeichnung	Zwischenring	Zwischenring abschließbar
		Art.-Nr. 2118 GK Zwischenring m. Beschr.feld Art.-Nr. 2118 GKN	Art.-Nr. 2118 GKSL Zw.ring m Beschr.feld abschl.bar Art.-Nr. 2118 GKSLN
20 EUC-14-212-102	Steckdose für ZSV	ja	ja
20 EUC-13-212-102	Steckdose für SV	ja	ja
20 EUC-21.	Steckdose	ja	ja
20 EUCKS-21.	Steck. mit KS	ja	ja
20 EUCQ-21.	Steckd. 50 x 50 mm	ja	ja
20 EUCQ/DV-21.	dto.für DV	ja	ja
20 EURD-21.	dto. runder TR	ja	ja
20 EUC/DV-212/214/217	Steck. für DV	ja	ja
1743/10-04-21.	Antenne 4-Loch Ankaro	ja	ja
1746-21.-101	Zwischenring 50x50 mm	ja	ja
1743-04-21.	Antenne 4-Loch Hirsch.	ja	ja
1743-03-21.	Antenne 3-Loch	ja	ja
1768-21.	ACO gerade	ja	ja
1800-21.	MJ mit Schiebern	ja	ja
1803-21.	ISDN	ja	ja
2095 UC-21.	Potentialausgleich	ja	ja
2147 U-21.	Lautsprecher	ja	ja

2300 EUCGL-21.	Steck. mit GL	ja	ja
2301 MUC-21.	Steckd. mit Erdstift	ja	ja
2301 MUCKS-21.	Steckd. mit Erdst. u. KS	ja	ja
2310 EUGLVA-21.	Protector	ja	ja
2526-11-14	Lichtsignal	ja	ja
2529-21.	BNC / TNC	ja	ja
2530-21.	Kleinsteckdosen	ja	ja
2531-21.	Antenne 2-Loch	ja	ja
2535-21.	Ado	ja	ja
2539-21.	TAE	ja	ja
2549-21.	D-Sub 25-polig	ja	ja
2559-21.	MJ 6,8-pol. Ackermann	ja	ja
2561-02-21.	lose MJ 2-fach	ja	ja
2561-21.	lose MJ 1-fach	ja	ja
3015 EUC-212	Nema Steckd. 15 A	ja	ja
3016 EUC-212	Nema Steckd. 20 A	ja	ja
20 EUA-212/214	Objektsteckdose	nein	nein
20 EUCDR-21.	Komfort-Steckdose	nein	nein
20 EUK-21.	Steckdose mit KD	nein	nein
20 EUKN-21.	Steckd. beschr.m. KD	nein	nein
1775-21.-101	Timer Jalousie	nein	nein
1775 EA-21.-101	Timer Beleuchtung	nein	nein
1758-21.	DKS-System	nein	nein
1769-21.	ACO 45°	nein	nein
1770-21.	Zeitschaltuhr 15 min	nein	nein
1771-21.	Zeitschaltuhr 120 min	nein	nein
1774-21.	RTR für Fußboden	nein	nein
1775 S/W-21.	WiSo	nein	nein
1776-21.	RTR normal	nein	nein
1777-21.	RTR mit Nachtabsenk.	nein	nein
1780-21.	RTR mit Zeitsteuerung	nein	nein
1801-21.	Reichle De Massari	nein	nein
1802-21.	T & B	nein	nein
2114-21.	Kühlteil Dimmer	nein	nein
2115-21.	Drehknopf Dimmer	nein	nein
250.-21. u.a	alle Betätigungswippen für Schalter / Taster	nein	nein
2557 PZ-21.-101	Schlüsselschal. Jalou.	nein	nein
2557 SLPZ-21.-101	Schlüsselschal. aus	nein	nein
2506 O-21.	Wippe für NBL	nein	nein
2520 KI-21.	Wippe m. Aufd. Klingel	nein	nein

2520 LI-21.	Wippe m. Aufd. Licht	nein	nein
2520 TR-21.	Wippe m. Aufdr. Tür	nein	nein
2527-21.	Leit.auslaß m. Zugentl.	nein	nein
2536-21.	Vdo	nein	nein
2538-21.	Blind C-Scheibe	nein	nein
2542-21.	Drehknopf Jalousie	nein	nein
2547-21.	LAN	nein	nein
2711 UCDRL-21.	Lüftungsschalter	nein	nein
3116 EUC. .-21.	Schukomat 662 / 30 mA	nein	nein
3118 EUCKS-212/214	Schukomat 664	nein	nein
3120 EUCKS-212/214	Schukomat 664 m. AL	nein	nein
6430-21.	Wippe für Jalou.Contr.	nein	nein
6543-21.	Wippe Uni-Dimmer	nein	nein
1790-58.-212/214	ZETTLER VarioLine	nein	nein
2519-21.	45 mm Durchmesser	O	O
2532-34-21.	30 mm Loch	O	O
2533-21.	Befehlsgeräte 22,5 mm	O	O
2534-21.	Befehlsgeräte 19,5 mm	O	O
2553-21.	XLR	O	O
1790-002-21.	Lichtruf 800 / Zettler	*	*
2548-21.-52F	Clino-opt 95/Ackermann	*	*
* = Tragringspaß nicht in die Kontur der Dichtmembrane, d. h. der IP-Schutz ist nicht erfüllt			
O = Abdeckungen nur mit versenkten Einbaugeräten montierbar			